





# Specificaties LED Breedstraler G2 Zwart 50W 4500lm 120D - 840 | IP65 - Bewegingssensor - Symmetrisch

Bekijk product

## Algemene informatie

| | |
|---|---|
| EAN | 8719157911306 |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Floodlight Beamy V2.0 50W 4000K Sensor |
| Garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 25000 |

## Technische Informatie

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Watt | 50 |
| Vervangt (Watt) | 300 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000K - Koel Wit |
| Kleurcode | 840 Koel wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90 |
| Gradenbundel (graden) | 120 |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

| | |
|---|---|
| Montage | Opbouwmontage |
| Optische Afdekking | Glass |
| Lichtdistributie | Symmetrical |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Kleur Armatuur | Zwart |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 225 |
| Breedte (mm) | 283 |
| Hoogte (mm) | 66 |

## Sensor Informatie

| | |
|---|---|
| Inclusief Sensor | Ja |
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |


## Waarom Budgetlight?

**Budgetprijzen** gegarandeerd

Tot 7 jaar **all-in garantie**

**Gemakkelijk** retourneren

**Duurzame LED** oplossingen

Trustpilot